



Unterspannungsschutz BW200

2 Stufen Unterspannungs- und Überspannungsschutz mit Abschaltung.

- // Eingangsspannung: 9 - 32 V
- // Dauerstrom: 200 A
- // Betriebsanzeige: LED
- // Voralarm, Abschaltung und Zuschaltung

Der Batteriewächter schützt ihre Geräte vor Tiefentladung über ein 2 Stufen Unterspannungs- und Überspannungsschutz mit Abschaltung, wenn die Batteriespannung 16 V bei einem 12-V-System oder 32 V bei einem 24-V-System übersteigt.

Technische Daten

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Dauerlast | 200 A |
| Eingangsspannungsbereich | 9 V ... 32 V |
| Nennspannung | 12 V/24 V |
| Schutzart | IP65 |
| Abmessungen (L x B x H) | 124 x 97 x 51 mm |
| Gewicht | 0,53 kg |

*In der gewählten Variante