



## EDR 24/50

Elektronisches Trennrelais (Schließer) zum gleichzeitigen Laden zweier Batterien über die Lichtmaschine oder ein Ladegerät.

- // Automatische Ladeerkennung und Umschaltung
- // Spannungserkennung auf der Eingangsseite
- // Einfache Installation

Das elektronische Trennrelais »EDR« ist ein elektronisches Trennrelais (Schließer) zum gleichzeitigen Laden von zwei Batterien über die Lichtmaschine oder das Ladegerät.

Es verfügt über eine automatische Ladeerkennung und Umschaltung zwischen den beiden Batterien.

## Technische Daten

Eingangsspannung (DC), Nennwerte	18 V ... 30 V*
Kontakte	M5
Relaisfunktion	Schließer
Ruhestrom ausgeschaltet	1 mA
Ruhestrom eingeschaltet	0,28 A
Abmessungen (L x B x H)	75 x 32 x 50 mm
Gewicht	0,115 kg

\*In der gewählten Variante