

Wechselrichter AJ 1000-12

Wechselrichter zum Betrieb handelsüblicher 230 V Geräte mit einer Dauerleistung von 800 Watt an einer 12 V Gleichstromquelle.

// Zuverlässig
// Sicher
// Wartungsfrei

Der AJ 1000-12 Wechselrichter ist speziell für den Betrieb handelsüblicher Geräte mit 230 V Wechselspannung an einer 12 V Gleichstromquelle ausgelegt und eignet sich perfekt für elektrische Verbraucher abseits der öffentlichen Netzversorgung . Durch seine effiziente und großzügig ausgelegte Konstruktion bietet dieser Inverter eine hohe Leistungsreserve, die neben seiner zuverlässigen Dauerbelastbarkeit von 800 Watt eine Stromabgabe von 1000 Watt für 30 Minuten zulässt.

Technische Daten

Ausgangsleistung (AC), dauerhaft	800 W*
Nennspannung (Batterie)	12 V*
Ausgangsleistung (AC), 30 Min.	1.000 W
Ausgangsspannung (AC)	230 V
Ausgangswelle	Sinuswelle
Schutzart	IP30
Wirkungsgrad	? 93 %
Abmessungen (L x B x H)	84 x 428 x 142 mm
Gewicht	8,5 kg

*In der gewählten Variante