



## Wechselrichter AJ 500-12

**Wechselrichter zum Betrieb handelsüblicher 230 V Geräte mit einer Dauerleistung von 400 Watt an einer 12 V Gleichstromquelle.**

- // Zuverlässig
- // Sicher
- // Wartungsfrei

Der AJ 500-12 Wechselrichter ist speziell für den Betrieb handelsüblicher Geräte mit 230 V Wechselspannung an einer 12 V Gleichstromquelle ausgelegt und eignet sich perfekt für elektrische Verbraucher abseits der öffentlichen Netzversorgung . Durch seine effiziente und großzügig ausgelegte Konstruktion bietet dieser Inverter eine hohe Leistungsreserve, die neben seiner zuverlässigen Dauerbelastbarkeit von 400 Watt eine Stromabgabe von 500 Watt für 30 Minuten zulässt.

## Technische Daten

Ausgangsleistung (AC), dauerhaft	400 W*
Nennspannung (Batterie)	12 V*
Ausgangsleistung (AC), 30 Min.	500 W
Ausgangsspannung (AC)	230 V
Ausgangswelle	Sinuswelle
Schutzart	IP30
Wirkungsgrad	? 93 %
Abmessungen (L x B x H)	84 x 240 x 142 mm
Gewicht	4,5 kg

\*In der gewählten Variante