

# Cotek Wechselrichter SP1000 12-230 1.000 W

**1.000 W Sinus-Wechselrichter von Cotek mit Schuko-Steckdose zur Versorgung von 230 V Verbrauchern aus einem 12 V Bordnetz.**

- // 230 V reine Sinus Wechselspannung
- // Kurzschlusssicher
- // Modernste Technologie

Der 1 kW-Wechselrichter der SP-Serie von Cotek wandelt mit modernster Technologie eine 12 V Gleichspannung in eine reine 230-V-Sinus-Wechselspannung. Am Eingang ist der Cotek Wechselrichter gegen Verpolung, Unterspannung sowie Überspannung geschützt, am Ausgang gegen Kurzschluss, Überlast und Übertemperatur.

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Eingangsspannung (DC), Nennwerte** | 12 V* |
| **Nennleistung** | 1.000 W* |
| **Ausgangsfrequenz** | 50 Hz/60 Hz ±0,5 % |
| **Ausgangsleistung (AC), Spitze** | 1.750 W (3 Sek.) |
| **Ausgangsleistung (AC), kurzzeitig** | 1.000 W … 1.150 W (1 Min.) |
| **Ausgangsleistung (AC), maximal** | 1.150 W … 1.750 W (3 Sek.) |
| **Ausgangsspannung (AC)** | 230 V |
| **Ausgangswelle** | Sinuswelle |
| **Betriebstemperatur** | -20 °C ... +60 °C |
| **Eingangsspannungsbereich** | 10,5 … 16,5 V |
| **Wechselstromregelung** | ±3 % |
| **Wirkungsgrad** | ? 88 % |
| **Abmessungen (L x B x H)** | 372 x 200 x 83 mm |
| **Gewicht** | 3,26 kg |

*In der gewählten Variante