



Cotek Wechselrichter SE400 12-230 400 W

400-W-Wechselrichter zur Versorgung kleiner Verbraucher mit Schuko-Steckdose.

- // 230 V reine Sinus Wechselspannung
- // Versorgung kleiner Verbraucher
- // Modernste Technologie

Der 400-W-Wechselrichter der SE-Serie von Cotek wandelt mit modernster Technologie eine 12-V-Gleichspannung in eine reine 230-V-Sinus-Wechselspannung. Am Eingang ist der Cotek Wechselrichter gegen Verpflung, Unterspannung sowie Überspannung geschützt, am Ausgang gegen Kurzschluss, Überlast und Übertemperatur.

Technische Daten

Eingangsspannung (DC), Nennwerte	12 V*
Nennleistung	400 W*
Ausgangsfrequenz	50 Hz/60 Hz $\pm 0,5$ %
Ausgangsspannung (AC)	230 V
Ausgangswelle	Sinuswelle
Betriebstemperatur	-20 °C ... +40 °C
Eingangsspannungsbereich	10,5 ... 16,5 V
Max. Verzerrung (THD)	< 3 %
Wechselstromregelung	± 3 %
Wirkungsgrad	? 88 %
Abmessungen (L x B x H)	187 x 150 x 68 mm
Gewicht	1,22 kg

*In der gewählten Variante