



## Unterspannungsschutz BW20

**Unterspannungs- und Überspannungsschutz mit Abschaltung zur  
Inline-Montage im Kabelstrang.**

- // Einfache Programmierung der Abschaltspannung am Gerät
- // Universal für 12- und 24-V-Bordnetze
- // Automatische Zuschaltung beim Überschreiten der  
Zuschaltspannung

Unterspannungs- und Überspannungsschutz mit Abschaltung zur Inline-Montage im Kabelstrang, universal für  
12- und 24-V-Bordnetze. Einfache Programmierung der Abschaltspannung am Gerät.

## Technische Daten

Dauerlast	20 A
Eingangsspannungsbereich	9 V ... 32 V
Nennspannung	12 V/24 V
Schutzart	IP65
Abmessungen (L x B x H)	155 x 30 x 15 mm
Gewicht	0,05 kg

\*In der gewählten Variante