

LPS II Fernbedienung

Kleine Fernbedienung zum Ein- und Ausschalten der LPS II, zeigt den Batterie- und Betriebsstatus (LED).

// Schutzart IP21
// Klein und Kompakt
// Geringer Eigenverbrauch

Die LPS II Fernbedienung ist eine ideale Ergänzung zur Lithium Power Supply II (LPS II). Durch die extra lange Leitung kann die LPS II Fernbedienung z. B. direkt im Fahrerhaus montiert werden. Von dort auch kann dann die LPS II ein- oder ausgeschaltet werden oder einfach per Knopfdruck die Notstartfunktion aktiviert werden. Zusätzlich zeigt die LPS II Fernbedienung den Ladezustand der angeschlossenen LPS II an, so dass alle wichtigen Informationen immer zur Verfügung stehen. Durch den praktischen Montageclip ist die Installation in Kürze erledigt.

Technische Daten

Anschluss	M12-Stecker
Betriebstemperatur	-20 °C ... +50 °C
Eigenverbrauch	30 mA
Eigenverbrauch (Sleep-Modus)	2,5 mA
Schaltausgang (braune Leitung) - max. Spannung (Pull-Up)	30 V
Schaltausgang (braune Leitung) - max. Strom	500 mA
Schutzart	IP21
Versorgungsspannung	10,5 V ... 24 V
Wakeup-Ausgang (grüne Leitung) - max. Strom	10 mA
Abmessungen (L x B x H)	50 x 75 x 15 mm
Gewicht	0,38 kg

*In der gewählten Variante